

RÉGULATEUR NUMÉRIQUE CONFIGURABLE AVEC ENTRÉE UNIVERSELLE & SORTIES MODULAIRES



- **Régulateur numérique** : type DR441, DR491, DR991
 - **Entrée** : universelle (RTD 2/3 fils, Ptc, Ntc, thermocouple, CC linéaire, analogique 0...20mA, 0...10V), option entrée digitale ou consigne externe.
 - **Sortie** : relais SPDT 2A, analogiques courant/tension, SSR et triac.
- Slot supplémentaire pour carte sortie et alimentation transmetteur. Jusqu'à 3 slots maximum avec recopie PV ou SP possible. (Sur demande)
- **Format** : 48x48, 48x96, 96x96 pour montage panneau
 - **Affichage** : 2 étages LED 4 digits rouges 10 mm x 8 mm et 13 mm x 10 mm pour le 4100
 - **Configuration** : par clavier en façade
 - **Fonctions** : autoadaptativité, autoréglage, softstart, fonction PID, ON/OFF, manuel, alarme, rampe jusqu'au point de consigne etc.
 - **Alimentation** : 100...240Vca ou 24...48Vca/cc
 - **Indice de protection** : IP66 (façade), pour utilisation locale en milieu humide
 - **Spécification selon fiche technique** : DR441_6100PLUS, DR491_8100PLUS, DR991_4100PLUS,

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DR	Boîtier format	+	Carte externe
48 x 48 mm	441		Relais SPDT slot 1	DRRELAIS1
48 x 96 mm	491		Relais SPDT slot 2 et 3	DRRELAIS2
96 x 96 mm	991		Consigne externe slot A	DRCONSIGNEA
			Consigne externe + digital slot B	DRCONSIGNEB
			Alim transmetteur slot 3 -24VCC	DRALIMTRANSP
			Sortie SSR slot 1	DRSSR1
			Sortie SSR slot 2 et 3	DRSSR2
			Sortie analogique slot 1	DRLINEAIRE1
			Sortie analogique slot 2 et 3	DRLINEAIRE2
			Entrée digital slot A	DRDIGITALALA
			Carte RS485 slot A	DRRS485



NOS AGENCES :

AUTOMATEC
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

AUTOMATEC
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

