

VARIATEUR COMPACT POUR APPLICATION GÉNÉRALE



- **Variateur:** type iC2-Micro
- **Fonctions intégrées :** régulation PI process, optimisation automatique d'énergie, adaptation automatique du moteur, démarrage à la volée, protection thermique électronique
- **Tension d'alimentation :** 3 x 380...480V $\pm 15\%$, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance :** 0-100% de la tension d'alimentation, 0-500Hz, rampe de 0.01 à 3600 sec. Surcouple de 150% pendant 1 minute toutes les 10 min et 200% pendant 1 sec au démarrage.
- **Entrée :**
 - 5 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24V
 - 1 entrée impulsion (une entrée digitale peut être utilisée en entrée impulsion)
 - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou 0...10V
- **Sortie :**
 - 1 sortie analogique programmable 0/4...20mA
 - 1 sortie relais programmable, 240Vca2A
- **Protection CEM :** (C2) filtre RFI Classe A1/B intégré
- **Communication :** RS485, Modbus RTU (autres cartes de com. sur demande)
- **Affichage :** panneau de contrôle local numérique
- **Protection :** boîtier IP20, carte électronique tropicalisée avec vernis protecteur classe 3C3
- **Spécification selon fiche technique :** DAVIC2



Accès à toutes les informations techniques du variateur avec l'application Danfoss « MyDrive » en scannant le QR code

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAV132L61	Puissance
		0,37kW 28
		0,75kW 29
		1,5 kW 30
		2,2 kW 31
		3,0 kW 32
		4,0 kW 33
		5,5 kW 34
		7,5 kW 35
		11 kW 36
		15 kW 37

Accessoires optionnels

DAV132G0204

Plaque CEM pour VLT de 0,37 à 1,5kW

DAV132G0205

Plaque CEM pour VLT de 2,2 à 7,5kW

DAV132G0205

Plaque CEM pour VLT de 11 à 15kW



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

